



1) Krawędź odniesienia, 2) Pierścień uszczelniający, 3) Wskazanie funkcji FC, 4) Przepust kablowy, 5) Ozn. Bezp. punkt przełączania



### Basic features

<b>Dopuszczenie / Zgodność</b>	CE UKCA CCC WEEE
<b>Norma podstawowa</b>	IEC 60947-5-1
<b>Wersja</b>	z rozłączaniem wymuszonym
<b>Zasada działania</b>	1-2. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

### Display/Operation

<b>Wskaźnik zadziałania</b>	1-2. Miejsce przełączania: FC - 6...24 V
-----------------------------	---

### Electrical connection

<b>Rodzaj przyłącza</b>	1-2. Miejsce przełączania: Przyłącze lutowane
-------------------------	--

### Electrical data

<b>Mechaniczna funkcja przełączania</b>	Styk rozwierny, rozłączanie wymuszone
<b>Prąd ciągły</b>	1-2. Miejsce przełączania: 5 A
<b>Szybkość przełączania</b>	1-2. Miejsce przełączania: 200/ min
<b>Znamionowe napięcie pracy Ue</b>	1-2. Miejsce przełączania: 250 VAC

### Environmental conditions

<b>Stopień ochrony</b>	IP67
<b>Temperatura otoczenia</b>	-5...85 °C

### Functional safety

<b>B10d (EN ISO 13849-1)</b>	BSE 86: 10 mln. cykli przełączania
------------------------------	---------------------------------------

### Material

<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium, Anodowane
<b>Materiał obudowy, ochrona powierzchni</b>	Anodowane
<b>Materiał popychacza</b>	1-2. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
<b>Materiał styku</b>	1-2. Miejsce przełączania: Srebro czyste

Łączniki krzywkowe  
**BNS 813-B02-D08-46-69-02-FC**  
Kod artykułu: BNS058K

# BALLUFF

## Mechanical data

Element przełączający	1-2. Miejsce przełączania: BSE 86
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnierz, przeprowadzenie	1 wyjście gwintowane M16
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	2x Dach Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-2. Miejsce przełączania: 2.50...2.80 mm

Prędkość najazdu	1-2. Miejsce przełączania: 20 m/min
Rodzaj popychacza	1-2. pozycja przełączania: dach
Siła wyzwiania przełącznika	1-2. Miejsce przełączania: 8 N
Średnia żywotność mechaniczna	1-2. Miejsce przełączania: 10 mln. przełączeń

## Range/Distance

Powtarzalność	1-2. Miejsce przełączania: ±0.02 mm
---------------	-------------------------------------

## Wiring Diagrams

