

Łączniki krzywkowe
BNS 813-D08-R12-62-10-02-FD
 Kod artykułu: BNS01FZ

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1-2. Miejsce przełączania: BSE 61 61 3-8. Miejsce przełączania: BSE 30.0
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnierż, przeprowadzenie	2 wyjścia gwintowane M20
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	8x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-8. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm


Prędkość najazdu	1-8. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-8. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwiania przełącznika	1-2. Miejsce przełączania: 15 N 3-8. Miejsce przełączania: 20 N
Średnia żywotność mechaniczna	1-8. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-8. Miejsce przełączania: ±0.01 mm
----------------------	-------------------------------------

Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

