



ZQ901-22

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka ciągną niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ZQ901-22
Numer artykułu (Numer katalogowy)	137001177
EAN (European Article Number)	8905236108006

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (V4A)
Długość liny, maksimum	75 m
Ciężar brutto	2 111 g

Dane ogólne - właściwości

Lampka wskaźnikowa	Nie
Liczba zestyków pomocniczych	2
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	75 mm
Szerokość czujnika	73 mm
Wysokość czujnika, minimalne	220 mm

Wysokość czujnika, maksimum	236 mm
--------------------------------	--------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP67 IP69
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Wilgotność względna, minimum	30 %
Wilgotność względna, maksimum	95 %

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC- 15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC- 15	4 A
Kategoria użytkowania DC- 13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC- 13	1 A
Element przełączający	2 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note


Dla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstępach 3 do 5 m. Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.

Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.

Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.

Zasada działania




ID: kzq90a03

| 28,7 kB | .cdr |

| 74,1 kB | .jpg | 352.778 x 103.011 mm - 1000 x 292 px - 72 dpi

| 1,7 kB | .png | 74.083 x 21.519 mm - 210 x 61 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna




ID: kzq90d02

| 8,9 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi

| 154,7 kB | .jpg | 352.778 x 257.175 mm - 1000 x 729 px - 72 dpi


Zasada działania



ID: kzq901a01

| 55,1 kB | .jpg | 352.778 x 99.836 mm - 1000 x 283 px - 72 dpi


Zasada działania



ID: kzq901a02

| 37,5 kB | .jpg | 352.778 x 74.083 mm - 1000 x 210 px - 72 dpi


Zasada działania



ID: kzq901a03

| 55,6 kB | .jpg | 352.778 x 99.836 mm - 1000 x 283 px - 72 dpi


Zasada działania



ID: kzq901a04

| 38,5 kB | .jpg | 352.778 x 74.083 mm - 1000 x 210 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: kzq901a05

| 68,1 kB | .jpg | 352.778 x 128.411 mm - 1000 x 364 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:32