



SVE1/131-24VDC

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Klasa ochrony IP65

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SVE1/131-24VDC
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101197221
EAN (European Article Number)	4030661558080
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-43
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-43
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-43
ETIM number, version 7.0	EC001029
ETIM number, version 6.0	EC001029

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV cULus CCC
-------------	---------------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
Zasada działania	elektromechaniczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Kolor obudowy	Czarne Srebro
Kolor klucza	Srebro
Kolor główki klucza	Srebro
Ciężar brutto	750 g

Dane ogólne - właściwości

Ryglowanie sprężyną	Tak
Zwolnienie ręczne	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	2
Ilość przełącznik kluczykowy	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	2

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
--	------------------

Dane mechaniczne

Pozycja przełącznika kluczowego	wycentrowane
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	100 000 operacji
Numer kluczyka	131

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,25 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	144 mm
Szerokość czujnika	96 mm
Wysokość czujnika	169 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 IP65
Ambient temperature	+0 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	2,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	4 A
Znamionowe napięcie sterowania	24 VDC

Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Elektryczny pobór mocy, maksimum	8,5 W
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym)
----------------	--

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane Klucz 1-3 w poz. 2. Magnes zasilony, zestyk NC otwarty: przełącznik kluczowy odblokowany, zestyki NC otwarte, wyjęcie klucza odblokowane Trójkątne narzędzie do zwolnienia ręcznego w Poz. 4: przełącznik kluczowy odblokowany mechanicznie, Magnet außer Funktion, Öffnerkontakt geöffnet Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos.4: Magnet in Funktion
---------------------------	--

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)

(1)

1

1 przełącznik kluczowy

2	2 przełącznik kluczykowy
3	3 przełącznik kluczykowy
(2)	
bez	Standardowy system zamykający
Z	Centralny system zamykający
(3)	
bez	Standardowy srebrny
SR/	kolorowe główki kluczy
(4)	
xxx	Numer(y) klucza 100 ... 999
(5)	
oo/oo	Kolor uchwyty klucza>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>i wszystkie ich kombinacje wynikowe.
(6)	
bez	Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczowy 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>zestyki NC szeregowo
-3OE	Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczykowy 2 zestyki NC / 1 zestyk NO>zestyki NC szeregowo
-W	Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczykowy 2 zestyki NC / 1 zestyk NO>zestyki NC odseparowane
(7)	
24VDC	Us 24 VDC
24VAC	Us 24 VAC

115VAC

Us 115 VAC

230VAC

Us 230 VAC

uwaga

Nie wszystkie warianty mogą być dostarczone.>Kod zamówienia służy do określenia nazwy artykułu.

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ksve-f01

| 397,2 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

| 30,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 45,4 kB | .jpg | 123.472 x 85.725 mm - 350 x 243 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kshgvg14

| 3,7 kB | .swf |

| 3,9 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi

| 129,5 kB | .jpg | 352.778 x 256.469 mm - 1000 x 727 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 12:50