



TESK-LU-11L1-3M

- kabel dół
- regulowany kąt przełączania
- długa część zawiasu
- Obudowa metalowa

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TESK-LU-11L1-3M
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103005732
EAN (European Article Number)	4030661435633
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Kolor obudowy	Srebro
Ciężar brutto	508 g

Dane ogólne - właściwości

Montaż wewnątrz	Tak
Montaż na zewnątrz	Tak
Regulowany kąt przełączania	Tak
Pomoc przy montażu w linii	Tak
Liczba zestyków pomocniczych	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	1

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	3 m
Konektor	kabel
Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	20 mm
Szerokość czujnika	98 mm
Wysokość czujnika	116 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	60 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	0,8 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	2,5 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 200 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Stop srebra i niklu 10

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

(1)

S

Standardowy zawias

L	Długa część zawiasu
(2)	
A	fabrycznie ustawione do montażu z przodu
I	fabrycznie ustawione do montażu wewnętrznego
U	Regulowany kąt przełączania
(3)	
22	2 zestyki NO / 2 zestyki NC
12	1 zestaw NO / 2 zestyki NC
13	1 zestaw NO / 3 zestyki NC
02	2 zestyki NC
11	1 zestaw NO / 1 zestaw NC
(4)	
L1	Wyprowadzenie przewodu z dołu
L2	Wyprowadzenie przewodu z góry
ST1	Konektor z dołu
ST2	Konektor z góry
(5)	
3M	Długość kabla 3 m (tylko dla L1 / L2)
5M	Długość kabla 5 m (tylko dla L1 / L2)
10M	Długość kabla 10 m (tylko dla L1 / L2)
20M	Długość kabla 20 m (tylko dla L1 / L2)
30M	Długość kabla 30 m (tylko dla L1 / L2)

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kteskf04

| 893,5 kB | .jpg | 352.778 x 505.178 mm - 1000 x 1432 px - 72 dpi

| 61,4 kB | .png | 73.731 x 105.833 mm - 209 x 300 px - 72 dpi

| 47,7 kB | .jpg | 86.078 x 123.472 mm - 244 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kteskg02

| 244,3 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 18,1 kB | .png | 73.731 x 98.425 mm - 209 x 279 px - 72 dpi

| 219,8 kB | .jpg | 352.425 x 469.547 mm - 999 x 1331 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: kteskg04

| 166,8 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi

| 134,8 kB | .jpg | 352.778 x 267.053 mm - 1000 x 757 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: ktesks04

| 17,6 kB | .cdr |

| 1,6 kB | .png | 74.083 x 20.108 mm - 210 x 57 px - 72 dpi

| 39,1 kB | .jpg | 352.778 x 95.25 mm - 1000 x 270 px - 72 dpi

Diagram



ID: kteskk05

| 59,1 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 67,7 kB | .jpg | 352.778 x 113.594 mm - 1000 x 322 px - 72 dpi

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 23.989 mm - 210 x 68 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:27