



BN 20-2RZ-ST-2628

- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiowa obudowa
- Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- połączenie śrubowe
- duża odporność na wibracje
- Aktywacja dostępna od frontu lub z boku

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BN 20-2RZ-ST-2628
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101195530
EAN (European Article Number)	4030661361437
eCl@ss number, version 12.0	27-27-43-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-01-05
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	Napęd magnetyczny
Obudowa	prostokątne
Materiał obudowy	Aluminium
Obszar aktywny	Metal

Ciężar brutto	292 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków	Tak
--	-----

Ilość zacisków	2
----------------	---

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Magnes
--------------------	--------

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 000 operacji
---------------------------------	------------------------

Szybkość najazdu, maksimum	18 m/s
----------------------------	--------

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Uwaga (odległość przełączania Sn)	Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika
-----------------------------------	--

Powtarzalność R	0,3 mm
-----------------	--------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	47 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	104 mm
--------------------	--------

Wysokość czujnika	52 mm
-------------------	-------

Warunki otoczenia

Ambient temperature	-25 ... +90 °C
---------------------	----------------

odporność na wibracje	50 g, drgania sinusoidalne
-----------------------	----------------------------

Dane elektryczne

Prąd przełączenia, maksimum	3 A
-----------------------------	-----

Zdolność przełączania, maksimum	120 W
---------------------------------	-------

Zdolność przełączania, maksimum	120 VA
Częstotliwość przełączania	1 080 000 /h

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Wykonanie	Kontaktrony
-----------	-------------

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)	BP 10 S
	2x BP 10 S
	BP 15 S
	BP 34 S
	BP 20 S
	BP 31 S
	BP 11 S
	2x BP 11 S
	BP 12 S
	BP 21 S
	2x BP 21 S
	BE 20 S
	BP 10 N
	2x BP 10 N
	BP 15 N
	2 x BP 15/2 N
	2x BP 15/2 S
	BP 34 N
	BP 20 N
	BP 31 N
	BP 11 N
	2x BP 11 N
	BP 12 N
	2x BP 12 N
	2x BP 12 S
	BP 21 N

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.

Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać:
Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N).

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbn20f01

| 569,4 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi

| 45,1 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi

| 32,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1bn20g03

| 33,4 kB | .cdr |

| 10,8 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 127,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram




ID: 1bn20k04

| 117,4 kB | .jpg | 352.778 x 233.892 mm - 1000 x 663 px - 72 dpi

| 12,4 kB | .png | 74.083 x 49.036 mm - 210 x 139 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna



ID: kbn32d01

| 110,5 kB | .jpg | 352.425 x 371.828 mm - 999 x 1054 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:13