



BN 325-R-1279 3,0M

- Włot kablowy lewe i 2 płyty ekranujące
- Aktywacja od frontu
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktorny
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Terminal wsuwkowy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BN 325-R-1279 3,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101147095
EAN (European Article Number)	4030661141336
eCl@ss number, version 12.0	27-27-43-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-01-05
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Właściwości ogólne

Zasada działania	Napęd magnetyczny
Obudowa	prostokątne
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Obszar aktywny	Tworzywo
Ciężar brutto	185 g

Dane ogólne - właściwości

Zatrząskiwanie	Tak
Możliwość stosowania w windach	Tak
Ilość zacisków	1

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Magnes
Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 000 operacji
Szybkość najazdu, maksimum	18 m/s
Montaż	tylny z 2 kołkami gwintowanymi

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Uwaga (odległość przełączania Sn)	Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest możliwa zmiana odległości - dodatnia lub ujemna. W przypadku kilku magnesów uruchamiających należy uwzględnić ich wzajemny wpływ.
Powtarzalność R	0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	3 m
Przekrój żyły	0,75 mm ²
Przekrój żyły	18 AWG

Materiał płaszcza kabla H03VV-F

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika 24 mm

Szerokość czujnika 85 mm

Wysokość czujnika 26 mm

Warunki otoczenia

Ambient temperature -25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie 50 g / 11 ms

Dane elektryczne

Prąd przełączenia, maksimum 3 A

Zdolność przełączania, maksimum 120 W

Zdolność przełączania, maksimum 120 VA

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Wykonanie Kontaktrony

Zakres dostawy

Zakres dostawy Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie	BP 10 S
(aktywator)	2x BP 10 S
	BP 15 S
	BP 34 S
	BP 20 S
	BP 31 S
	BP 11 S
	2x BP 11 S
	BP 12 S
	BP 21 S
	2x BP 21 S
	BP 10 N
	2x BP 10 N
	BP 15 N
	2 x BP 15/2 N
	2x BP 15/2 S
	BP 34 N
	BP 20 N
	BP 31 N

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego.
---------------------------	---

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbn32f01

| 165,3 kB | .jpg | 352.778 x 162.631 mm - 1000 x 461 px - 72 dpi

| 15,6 kB | .png | 74.083 x 34.219 mm - 210 x 97 px - 72 dpi

| 21,2 kB | .jpg | 123.472 x 56.797 mm - 350 x 161 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1bn32g02

| 78,7 kB | .cdr |

| 7,5 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 88,8 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

Diagram




ID: kbn32k04

| 23,6 kB | .cdr |

| 205,4 kB | .jpg | 352.778 x 410.281 mm - 1000 x 1163 px - 72 dpi

| 18,8 kB | .png | 74.083 x 86.078 mm - 210 x 244 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna



ID: kbn32d01

| 110,5 kB | .jpg | 352.425 x 371.828 mm - 999 x 1054 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:34