



TS 015-11E EINSATZ

- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Trzpień z kulką z przodu)

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TS 015-11E EINSATZ
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131130986
EAN (European Article Number)	8905236104336
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-91
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-91
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-91
ETIM number, version 7.0	EC002594
ETIM number, version 6.0	EC002594

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne

Kształt popychacza	Kula
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	29 g

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Kąt aktywacji	20 °
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
Szerokość czujnika	67 mm
Wysokość czujnika	86 mm
Średnica trzpienia ruchomego	6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)

(1)

T	Wolnoprzełączające
M	Migowe

(2)

S	Trzpień naciskowy S
2S	Teleskopowy trzpień naciskowy 2S
K	Dźwignia najazdowa z rolką K
2K	Dźwignia wahliwa 2K
3K	Dźwignia kątowa 3K
8H	Dźwignia z rolką 8H
7H	Dźwignia z rolką 7H
10H	Dźwignia prętowa 10H
H	Dźwignia z rolką H
4H	Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H
2H	Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H
3H	Dźwignia z rolką 3H
9H	Dźwignia prętowa 9H
6H	Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H

(3)

11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
02	2 zestyki NC
20	2 zestyki NO

(4)

UE	Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym
-----------	---

H	Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
C	Magnetyczne tłumienie łuku elektrycznego

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: KT15SF01

| 724,9 kB | .jpg | 352.425 x 405.342 mm - 999 x 1149 px - 72 dpi


| 56,3 kB | .png | 74.083 x 85.019 mm - 210 x 241 px - 72 dpi

| 307,7 kB | .png | 43.519 x 50.038 mm - 514 x 591 px - 300 dpi

| 45,7 kB | .jpg | 227.189 x 261.056 mm - 644 x 740 px - 72 dpi

| 63,0 kB | .jpg | 107.244 x 123.472 mm - 304 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t015g02

| 32,1 kB | .cdr |

| 8,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 158,3 kB | .jpg | 352.778 x 259.997 mm - 1000 x 737 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1t15sb01

| 1,5 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 25,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235sz01

| 14,1 kB | .cdr |

| 95,3 kB | .jpg | 352.778 x 1199.444 mm - 1000 x 3400 px - 72 dpi

| 1,8 kB | .png | 74.083 x 251.883 mm - 210 x 714 px - 72 dpi



Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:19