



M 689-11-1-P4

- połączenie śrubowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M 689-11-1-P4
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101144980
EAN (European Article Number)	4030661135076
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał aktywatora	Thermoplastic
Ciężar brutto	20 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC	1
Liczba zestawów NO	1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Siła przełączania	4 N
Rozwarcie styków	2 x 0,5 mm
Siła wypychająca, minimalne	0,8 N
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Powtarzalność punktów przełączania	0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Przekrój żyły	2,5 mm ²
Przyłącze (mechaniczne)	połączenie śrubowe

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP00 (bez wtyczki)
Ambient temperature	-30 ... +120 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100	2

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Zasada przełączania	Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym
Czas przełączania, maksimum	1,5 ms
Częstotliwość przełączania	10 000 /h
Czas przełączania, maksimum	10 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: km689f10
| 282,1 kB | .jpg | 176.742 x 210.961 mm - 501 x 598 px - 72 dpi
| 69,8 kB | .png | 73.731 x 88.194 mm - 209 x 250 px - 72 dpi
| 84,4 kB | .jpg | 103.364 x 123.472 mm - 293 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.12.2024, 15:19