



NAS 311 ST1-AS

- Aktywatory z tworzywa termoplastycznego
- Stacja stopu awaryjnego
- Konektor M12 AS-Interface
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Zintegrowany AS-Interface
- Reset przez pociągnięcie
- Odporne na środki chemiczne

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	NAS 311 ST1-AS
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101173041
EAN (European Article Number)	4030661448831
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-44
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-44
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-44
ETIM number, version 7.0	EC002034
ETIM number, version 6.0	EC002034

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	TÜV ASi-SaW
-------------	----------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508
Materiał obudowy	Tworzywo
Ciężar brutto	330 g

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN IEC 61508
Performance Level, up to	e
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849	4
Wartość PFH	$1,40 \times 10^{-8}$ /h
Uwaga (wartość PFH)	maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok
Safety Integrity Level (SIL)	3
Żywotność	20 Rok(lata)

Mechanical data - Connection technique

Pozycja przyłącza konektora	Dół
Konektor	Konektor M12, 4-polowy, kodowanie A

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	97,8 mm
Szerokość czujnika	85 mm
Wysokość czujnika	85 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature	-25 ... +85 °C

Wilgotność względna, minimum	30 %
Wilgotność względna, maksimum	95 %
Uwaga (wilgotność względna)	zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu

Dane elektryczne

Prąd roboczy	50 mA
--------------	-------

Dane elektryczne - Interfejs AS-i

Rated operating voltage	26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)
-------------------------	--

Electrical data - AS-Interface specification

Wersja AS-i	V 2.1
Profil AS-i	S-7.B.0.E
AS-i, kod IO	0x7
AS-i, kod ID	0xB
AS-i, ID-Code1	0xF
AS-i, ID-Code2	0xE
Wejście AS-i, kanał 1	Bit y danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2	Bit y danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3	Brak funkcji
Bit y parametru AS-i, P0 ... P3	Nie używane
Adres modułu wejściowego AS-i	0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)	Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator

Układ zestyków

STYK 1	AS-i +
STYK 2	n.c.

STYK 3

AS-Interface -

STYK 4

n.c.

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: knas3f01

| 802,8 kB | .jpg | 352.425 x 357.011 mm - 999 x 1012 px - 72 dpi

| 49,7 kB | .png | 73.731 x 74.789 mm - 209 x 212 px - 72 dpi

| 96,9 kB | .jpg | 122.061 x 123.472 mm - 346 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: knas3g01

| 33,1 kB | .cdr |

| 3,6 kB | .png | 74.083 x 37.394 mm - 210 x 106 px - 72 dpi

| 91,0 kB | .jpg | 352.778 x 178.506 mm - 1000 x 506 px - 72 dpi

Układ zestyków



ID: km12-k4c

| 4,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 113,3 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 08:45