



1) Krawędź odniesienia



Display/Operation

Wskaźnik zadziałania 1. Miejsce przełączania: brak

Electrical connection

Rodzaj przyłącza 1. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe

Electrical data

Mechaniczna funkcja przełączania Jednostkowy zestaw przełączny
 Prąd ciągły 1. Miejsce przełączania: 5 A
 Szybkość przełączania 1. Miejsce przełączania: 200/min
 Znamionowe napięcie pracy U_e 1. Miejsce przełączania: 250 VAC

Environmental conditions

Stopień ochrony IP67
 Temperatura otoczenia -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 70.1: 10 mln cykli przełączania

General data

Dopuszczenie / zgodność CE, CCC, WEEE
 Norma podstawowa IEC 60947-5-1
 Wersja Styk szybkosprawny

Internet www.balluff.com
 Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
 Balluff USA 1-800-543-8390
 Balluff China +86 (0) 21-50 644131

Zasada działania

1. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne

Material

Materiał obudowy Aluminium
 Materiał obudowy, ochrona powierzchni Anodowane
 Materiał popychacza 1. Miejsce przełączania: Stal nierdzewna (1.4034)
 Materiał styku 1. Miejsce przełączania: Srebro czyste

Mechanical data

Element przełączający 1. Miejsce przełączania: BSE 70.1
 Kierunek najazdu wzdłuż lub w poprzek do powierzchni przykręcenia
 Kołnier, przewodzenie brak
 Liczba pozycji przełączania 1x dach
 Montaż dowolnie
 Odległość krzywki - krawędź odniesienia 1. Miejsce przełączania: 2.30... 2.80 mm
 Odległość pierwszego trzpienia 11 mm
 Prędkość najazdu 1. Miejsce przełączania: 20 ml/min
 Rodzaj popychacza 1. pozycja przełączania: dach
 Siła wyzwania przełącznika 1. Miejsce przełączania: 8 N
 Średnia żywotność mechaniczna 14 1. Miejsce przełączania: 10 mln przełączeń
 Wymiary 42 x 22 x 47 mm

Range/Distance

Powtarzalność 1. Miejsce przełączania: ±0.02 mm

Łączniki krzywkowe
BNS 819-100-D-11
Kod artykułu: BNS005F

BALLUFF

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Informujemy, iż wymienione produkty nie są same w sobie podzespołami bezpieczeństwa w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/EG art. 2c. Możliwe jest jednak dzięki dwukanałowemu zastosowaniu produktów zbudowanie odpowiednich struktur według EN 13849-1 o wysokim poziomie wydajności.

Wiring Diagram

