



Łączniki krzywkowe  
**BNS 813-D08-L12-100-12-08**  
Kod artykułu: BNS0169

**BALLUFF**

**Mechanical data**

Element przełączający	1-8. Miejsce przełączania: BSE 61
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnier, przewodzenie	2 wyjścia gwintowane M25
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	8x Łożysko toczne Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-8. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm
Odległość pierwszego trzpienia	30 mm

Prędkość najazdu	1-8. Miejsce przełączania: 120 m/min
Rodzaj popychacza	1-8. pozycja przełączania: łożysko toczne
Siła wyzwiania przełącznika	1-8. Miejsce przełączania: 15 N
Wymiary	120 x 140 x 84 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1-8. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

**Range/Distance**

Powtarzalność	1-8. Miejsce przełączania: $\pm 0.01$ mm
Rozstaw przełączników	12 mm

**Wiring Diagrams**

BSE 61

