

Łączniki krzywkowe
BNS 813-D06-D12-62-10-02
 Kod artykułu: BNS044Y

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1-2. Miejsce przełączania: BSE 61 61 3-6. Miejsce przełączania: BSE 30.0
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnier, przeprowadzenie	2 wyjścia gwintowane M20
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	6x Dach Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-6. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm


Prędkość najazdu	1-6. Miejsce przełączania: 40 m/min
Rodzaj popychacza	1-6. pozycja przełączania: dach
Siła wyzwiania przełącznika	1-2. Miejsce przełączania: 15 N 3-6. Miejsce przełączania: 20 N
Średnia żywotność mechaniczna	1-6. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-6. Miejsce przełączania: ±0.002 mm
----------------------	--------------------------------------

Wiring Diagrams

BSE 61



BSE 30.0

