



1) Otwór wyciekowy, 2) Szczegóły montażu łącznika wtykowego, 3) niezawarty w komplecie, 4) Szczegóły mocowania przewodu

Basic features

Opis skrócony	Komplet części zamiennych do Plunger probe
Zakres dostawy	Blokada pozycji Końcówka klinowa (1x) Nakrętka M18x1 (2x) 3x sprężyna (miękka, średnia, twarda)
Zastosowanie	do stałego ogranicznika Plunger Probe

Environmental conditions

Temperatura otoczenia	0...60 °C
------------------------------	-----------

Material

Materiał	Mosiądz Braz Stal nierdzewna Stal
Materiał obudowy	Mosiądz, Chromowane Stal, Stal nierdzewna, Braz, Chromowane
Ochrona powierzchni	Chromowane

Mechanical data

Maks. moment dokręcania	35 Nm
Siła sprężyny	27.04 N
Szczegóły instalacji	M8x1
Ugięcie sprężyny	30 mm
Układ zaciskowy	Śruby
Wielkość	M18x1
Wymiary	Ø 18 x 125.6 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1 mln. przełączeń

Remarks

Sztynność sprężyny: niska = 0,172 N/mm średnia = 0,665 N/mm wysoka = 0,980N/mm

Części zamienne dostępne oddzielnie: 3 x komplet sprężyn (lekkie, średnie, ciężkie)- BAM FS-XE-005-M8/RK2 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka okrągła -BAM FS-XE-005-M8/RK1 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka płaska - BAM FS-XE-005-M8/RK3 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka klinowa - BAM FS-XE-005-M8/RK4 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka gwintowana - BAM FS-XE-005-M8/RK5

Dostępne tylko jako zestaw SET: SET0167 BAV BP-PH-00100-01 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01P (klinowa końcówka) 1 szt. BES M08MI-PSC40B-S49G SET0168 BAV BP-PH-00100-02 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01P (klinowa końcówka) 1 szt. BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 SET017U BAV BP-PH-00100-11 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01P (klinowa końcówka) 1 szt. BES M08MI-NSC40B-S49G SET017W BAV BP-PH-00100-12 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01P (klinowa końcówka) 1 szt. BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04