

Kod artykułu: BNS017P

Łączniki krzywkowe
BNS 813-D10-R12-100-10-01-FD
Kod artykułu: BNS017P

BALLUFF

Mechanical data

Element przełączający	1. Miejsce przełączania: BSE 61 2-10. Miejsce przełączania: BSE 30.0
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Kołnier, przeprowadzenie	2 wyjścia gwintowane M25
Montaż	Pionowo
Number of switching positions	10x Rolka Parametry mechaniczne
Odległość krzywki - krawędź odniesienia	1-10. Miejsce przełączania: 4.50...5.00 mm
Odległość pierwszego trzpienia	30 mm

Prędkość najazdu	1-10. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rodzaj popychacza	1-10. pozycja przełączania: rolka
Siła wyzwalańia przełącznika	1. Miejsce przełączania: 15 N 2-10. Miejsce przełączania: 20 N
Wymiary	120 x 170 x 85 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1-10. Miejsce przełączania: 30 mln. przełączeń

Range/Distance

Powtarzalność	1-10. Miejsce przełączania: ±0.01 mm
Rozstaw przełączników	12 mm

Wiring Diagrams

