



1) Otwór wyciekowy, 2) Szczegóły montażu łącznika wtykowego, 3) niezawarty w komplecie, 4) Szczegóły mocowania przewodu

Basic features

Opis skrócony	Komplet części zamiennych do Plunger probe
Zakres dostawy	Obudowa Plunger Probe Końcówka płaska (1x) Nakrętka M18x1 (2x) 3x sprężyna (mięka, średnia, twarda)
Zastosowanie	do stałego ogranicznika Plunger Probe

Environmental conditions

Temperatura otoczenia	0...60 °C
------------------------------	-----------

Material

Materiał	Mosiądz Braz Stal nierdzewna Stal
Materiał obudowy	Mosiądz, Chromowane Stal, Stal nierdzewna, Braz, Chromowane
Ochrona powierzchni	Chromowane

Mechanical data

Maks. moment dokręcania	35 Nm
Siła sprężyny	27.04 N
Szczegóły instalacji	Śruby
Ugięcie sprężyny	30 mm
Układ zaciskowy	Śruby
Wielkość	M18x1
Wymiary	Ø 18 x 120.5 mm
Średnia żywotność mechaniczna	1 mln. przełączeń

Remarks

Sztynność sprężyny: niska = 0,172 N/mm średnia = 0,665 N/mm wysoka = 0,980N/mm

Części zamienne dostępne oddzielnie: 3 x komplet sprężyn (lekkie, średnie, ciężkie)- BAM FS-XE-005-M8/RK2 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka okrągła -BAM FS-XE-005-M8/RK1 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka płaska - BAM FS-XE-005-M8/RK3 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka klinowa - BAM FS-XE-005-M8/RK4 3 x komplet sprężyn, podkładka, końcówka gwintowana - BAM FS-XE-005-M8/RK5

Dostępne tylko jako zestaw SET: SET0169 BAV BP-PH-00101-01 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01F (płaska końcówka) 1 szt. BES M08MI-PSC40B-S49G SET016A BAV BP-PH-00101-02 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01F (płaska końcówka) 1 szt. BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 SET017Y BAV BP-PH-00101-11 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01F (płaska końcówka) 1 szt. BES M08MI-NSC40B-S49G SET017Z BAV BP-PH-00101-12 zawiera: 1 szt. BAM FS-XE-005-M8-2-01F (płaska końcówka) 1 szt. BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04