



RST260-1

- Aktywacja z boku
- Łatwy montaż
- Montażowe 2 x M4

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	RST260-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103004318
EAN (European Article Number)	4030661436470
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-24-04
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)	Uwaga: Czujnik i aktyuator należy zamawiać osobno.

Właściwości ogólne

Materiał aktywatora	Tworzywo
Ciężar brutto	20 g

Dane mechaniczne

Obszar aktywny	boczne
----------------	--------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość aktywatora	29,5 mm
Szerokość aktywatora	39 mm
Wysokość aktywatora	18 mm

Zakres dostawy

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)	Aktywator z płytą montażową
---	-----------------------------


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: krss2f04
| 351,0 kB | .jpg | 215.194 x 298.097 mm - 610 x 845 px - 72 dpi
| 71,2 kB | .png | 73.731 x 102.306 mm - 209 x 290 px - 72 dpi
| 53,5 kB | .jpg | 89.253 x 123.472 mm - 253 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: krss2b01
| 85,0 kB | .ai | 210 x 297 mm - 595 x 841 px - 72 dpi
| 116,4 kB | .jpg | 352.778 x 232.833 mm - 1000 x 660 px - 72 dpi
| 5,8 kB | .png | 74.083 x 49.036 mm - 210 x 139 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:38