



## RST16-1-AD09

- Aktywacja od frontu, od kierunku montażu
- Płaska budowa
- Montażowe 2 x M5
- AS interface

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Oznaczenie typu produktu                  | RST16-1-AD09                                       |
| Numer artykułu (Numer katalogowy)         | 103038305                                          |
| EAN (European Article Number)             | 4030661545202                                      |
| eCl@ss number, version 12.0               | 27-27-26-06                                        |
| eCl@ss number, version 11.0               | 27-27-24-04                                        |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0                  | 27-27-24-04                                        |
| ETIM number, version 7.0                  | EC001487                                           |
| ETIM number, version 6.0                  | EC001487                                           |
| Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) | Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno. |

### Właściwości ogólne

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Materiał aktywatora | Tworzywo |
| Ciężar brutto       | 9 g      |

### Dane mechaniczne

|                |       |
|----------------|-------|
| Obszar aktywny | przód |
|----------------|-------|

## Dane mechaniczne - Wymiary

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Długość aktywatora   | 16 mm  |
| Szerokość aktywatora | 60 mm  |
| Wysokość aktywatora  | 6,8 mm |

## Electrical data - AS-Interface specification

uwaga The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

## Akcesoria

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Zalecenie (kombinacja produktów) | RSS 36 AS<br>RSS260 AS |
|----------------------------------|------------------------|


## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: krst1f01  
| 19,3 kB | .png | 74.083 x 31.044 mm - 210 x 88 px - 72 dpi  
| 246,8 kB | .jpg | 352.778 x 147.108 mm - 1000 x 417 px - 72 dpi  
| 35,6 kB | .jpg | 123.472 x 51.506 mm - 350 x 146 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: krstug04  
| 24,2 kB | .cdr |  
| 3,5 kB | .png | 74.083 x 47.625 mm - 210 x 135 px - 72 dpi  
| 115,6 kB | .jpg | 352.778 x 227.542 mm - 1000 x 645 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 16:17