



RST 36-1-R

- Aktywacja z boku
- z zatrzaskiem magnetycznym
- Łatwy elastyczny montaż i regulacja

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	RST 36-1-R
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101213821
EAN (European Article Number)	4030661405292
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-24-04
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)	Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno.

Właściwości ogólne

Materiał aktywatora	Tworzywo
Ciężar brutto	80 g

Dane ogólne - właściwości

Zatrzask magnetyczny	Tak
----------------------	-----

Dane mechaniczne

Obszar aktywny

boczne

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość aktywatora	22 mm
Szerokość aktywatora	91 mm
Wysokość aktywatora	25 mm


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: krss3f05
| 227,5 kB | .jpg | 352.778 x 118.886 mm - 1000 x 337 px - 72 dpi
| 17,0 kB | .png | 74.083 x 25.047 mm - 210 x 71 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .jpg | 123.472 x 41.628 mm - 350 x 118 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1rss3g01
| 8,7 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 105,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:38