



BPS 260-1

- Aktywator i czujnik na poziomie montażowym

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BPS 260-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101184395
EAN (European Article Number)	4030661321936
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-24-04
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Tworzywo
Ciężar brutto	16 g
uwaga	Aktywator i czujnik na poziomie montażowym

Dane mechaniczne

Kierunek aktywacji	0°
--------------------	----

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość aktywatora	36 mm
Szerokość aktywatora	26 mm
Wysokość aktywatora	13 mm


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbns2f20
 | 534,5 kB | .jpg | 316.442 x 242.358 mm - 897 x 687 px - 72 dpi
 | 48,7 kB | .png | 74.083 x 56.797 mm - 210 x 161 px - 72 dpi
 | 73,8 kB | .jpg | 123.472 x 94.544 mm - 350 x 268 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1bps2b02
 | 2,7 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
 | 53,3 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna



ID: kbns2d02
 | 19,2 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
 | 200,9 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 16:20